SEÑAL SUPERIOR

Antena direccional para radios C5x, C6x, B5x / Guía de onda para maximizar la conexión en transmisión / 4.9 - 6.5 GHz / 4ft / Gana

- Ganancia de 36 dBi para máximo rendimiento
- Rango de frecuencia 4.9 a 6.5 GHz



Pro
FREC

36dB
GANANCIA

CARACTERÍSTICAS

- Ganancia de 36 dBi para máximo rendimiento
- Rango de frecuencia 4.9 a 6.5 GHz
- Polarización doble para mejora de señales
- Potencia máxima por puerto de 50 W
- Aislamiento de 30 dB para señal limpia
- Diseño para radios C5x, C6x y B5x

FICHA TÉCNICA

MODELO: **TXPD36B5X** MARCA: **TXPRO** GARANTÍA: **3 años**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de Frecuencia	4.9 a 6.5 GHz
Ganancia	36 dBi
Polarización	Doble
Aislamiento	>30 dB
F/B	>35 dB
Ancho de haz H/V	5°
Potencia máxima por puerto	50 W

Impedancia	50 Ω
Conector	Compatible con C5x, C6x y B5x
Peso	6.5 kg
Diámetro para mástil	30 cm a 80 cm
Temperatura de operación	-40°C a +70°C (-32°F a +158°F)
VSWR	<2.0

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.