ENVÍO GRATIS para pedidos superiores a 79€

Cámara de Shelly



Identificación del dispositivo

- Nombre del dispositivo: **Cámara Shelly**
- Modelo del dispositivo: **S1CM-0DXW00**
- SSID del dispositivo: **ShellyCamera-XXXXXXXXXXXX**
- ID de Bluetooth del dispositivo: **0x5000**

Breve descripción

La cámara Shelly es una cámara Wi-Fi compacta que ofrece vídeo Full HD 1080p nítido y visión nocturna en blanco y negro, lo que le permite vigilar su hogar día y noche. Combina un control local fiable con el reconocimiento de objetos mediante IA en la nube para una monitorización más inteligente y eficaz.

Con detección de movimiento, hasta 10 zonas de detección personalizables y notificaciones instantáneas, la cámara Shelly te avisa cuando detecta movimiento para que puedas reaccionar rápidamente. Las zonas de privacidad (bloqueo) ocultan las áreas seleccionadas, mientras que el modo de privacidad desactiva la grabación de vídeo, el micrófono y el altavoz cuando deseas total privacidad. El micrófono y el altavoz integrados también te permiten escuchar y hablar a través de la cámara.

La cámara Shelly se conecta mediante Wi-Fi de doble banda y es compatible con Bluetooth para una configuración sencilla. Funciona con Shelly Cloud, Home Assistant, Frigate NVR y otras plataformas populares de domótica, mientras que su interfaz web integrada permite un control local directo. Los usuarios avanzados también pueden crear automatizaciones personalizadas mediante scripts, MQTT y WebSocket.

Características principales

- Conectividad Wi-Fi de doble banda con soporte Bluetooth.
- Calidad de vídeo Full HD 1080p con visualización en directo.
- Visión nocturna en blanco y negro para vigilancia en condiciones de poca luz.
- Detección de movimiento con hasta 10 zonas de movimiento personalizables.
- Alertas y notificaciones instantáneas cuando se detecta movimiento.
- Reconocimiento de objetos mediante IA basado en la nube para una monitorización más inteligente.
- Micrófono y altavoz integrados para comunicación bidireccional.

- Herramientas de privacidad con zonas de privacidad (bloqueo) y un modo de privacidad que impide que la cámara funcione.
- Zonas de privacidad (bloqueo) y un modo de privacidad dedicado que desactiva la grabación de vídeo, el micrófono y el altavoz.
- Almacenamiento local en una tarjeta microSD, grabaciones descargables y almacenamiento opcional en la nube Shelly Cloud con sede en la UE.
- Alimentado mediante USB-C (5 V, 1 A)

Casos de uso

- **Vigilancia de seguridad para el hogar**
  . Mantén tu casa vigilada mientras estás fuera. La cámara Shelly graba los eventos de movimiento, envía alertas instantáneas con imágenes de vista previa y almacena las grabaciones localmente o en la nube para que puedas revisarlas rápidamente en cualquier momento.
- **Vigilancia de bebés o mascotas:**
  Controla a tu bebé o mascota de forma remota a través de la aplicación Shelly. El micrófono integrado te permite escuchar, mientras que las alertas de movimiento te avisan cuando hay movimiento en la habitación.
- **Vigilancia de oficinas y pequeños negocios.**
  Supervise discretamente oficinas, tiendas o almacenes. Defina hasta 10 zonas de detección de movimiento para centrarse en los puntos de acceso clave y reciba notificaciones instantáneas de actividades sospechosas.
- **Protección para tu casa de vacaciones.**
  Instala la cámara en tu segunda residencia y usa el modo privado cuando estés allí. Cuando salgas, activa la grabación por detección de movimiento y recibe alertas directamente en tu teléfono.
- **Integración en sistemas de automatización del hogar inteligente:**
  Combina la cámara Shelly con otros dispositivos Shelly. Por ejemplo, puedes configurar que las luces se enciendan automáticamente al detectar movimiento o pausar la grabación cuando se desactive el sistema de seguridad.
- **Monitoreo de ancianos:**
  Coloque la cámara Shelly en un área común para vigilar discretamente a sus familiares mayores. Las notificaciones de movimiento le alertarán sobre inactividad o movimientos inusuales, lo que ayudará a garantizar su seguridad sin invadir su privacidad.
- **Vigilancia de garajes o entradas interiores**
  Instale la cámara cerca de las entradas o dentro de los garajes para capturar el movimiento y recibir alertas cuando alguien entre, ideal para controlar llegadas, entregas o visitas inesperadas.
- **Colocación discreta para una estética impecable.**
  El diseño compacto de la cámara Shelly permite integrarla fácilmente en cualquier habitación sin alterar la decoración. Ideal para quienes buscan una monitorización fiable manteniendo su espacio ordenado y despejado.

Aplicaciones principales

- Residencial
- MDU (Unidades de Vivienda Múltiple - apartamentos, condominios, hoteles, etc.)
- Comercio ligero (pequeños edificios de oficinas, pequeños comercios/restaurantes/gasolineras, etc.)
- Gobierno/municipio
- Universidad/instituto

Integraciones

Capacidades compatibles con Amazon Alexa

- Controlador de transmisión de cámara

Características compatibles con Google Smart Home

- Transmisión de la cámara

Capacidades compatibles con Samsung SmartThings

- Cámara de video
- Transmisión de video

Descripción detallada de las entradas y salidas

- USB-C

Conectividad

- Wi-Fi
- Bluetooth

Interfaz de usuario

Entradas

- **Botón lateral**
  - **Pulsación única:**
    Activa/desactiva el modo de privacidad (transmisión y grabación de la cámara).
  - **Mantén pulsado durante 5 segundos:**
    Activa el modo de punto de acceso Wi-Fi.
    Nota: Esto desconectará el dispositivo de tu red Wi-Fi.
  - **Mantén pulsado durante 10 segundos:**
    Realiza el restablecimiento de fábrica (disponible 30 segundos después de encender el dispositivo).
- **Botón de interruptor trasero**
  - **Encendido:**
    La cámara está encendida y en funcionamiento.
  - **Apagado:**
    La cámara está completamente apagada (sin transmisión, grabación ni actividad de red).

Salidas

- **Indicación LED**
  - **LED encendido permanentemente:**
    La transmisión/grabación de la cámara está activa.
  - **El LED parpadea lentamente:**
    Conectando/reconectando a Wi-Fi
    (1 s encendido / 3 s apagado) .
  - **El LED parpadea de forma continua:**
    el modo de punto de acceso Wi-Fi (AP) está activo.
    (1 s encendido / 1 s apagado)
  - **El LED parpadea rápidamente:**
    Actualización de firmware (OTA) en curso
    (0,5 s encendido / 0,5 s apagado) .
  - **LED apagado:**
    La cámara está apagada o el indicador LED está desactivado.
- **Vocero**

- **Sonido de campana:**
  La cámara está encendida.
- **Bicolor ascendente:**
  Modo de privacidad activado
- **Caída dos-uno:**
  Modo de privacidad desactivado
- **Ping ascendente repetido:**
  modo de punto de acceso Wi-Fi activado
- **Sonido descendente.**
  Se realizó un restablecimiento de fábrica.

Presupuesto

Cantidad	Valor
Físico	
Dimensiones (alto x ancho x profundidad):	60x53x53 mm / 2,36x2,09x2,09 pulgadas
Peso:	60 g / 2,12 oz
Montaje:	• Superficie plana: se sostiene por sí sola sobre una base integrada. • Pared - base magnética con placa metálica adhesiva incluida. • Techo: base magnética con placa metálica adhesiva incluida.
Control de giro e inclinación:	Panorámica e inclinación ajustables manualmente
Material de la carcasa:	Plástico
Color de la concha:	• Negro • Blanco
Ambiental	
Temperatura ambiente de funcionamiento:	-20 °C a 40 °C / 5 °F a 105 °F
Humedad:	Humedad relativa del 30% al 70%.
Altitud máxima:	2000 m / 6562 pies
Eléctrico	
Fuente de alimentación:	5 V CC a través de USB-C, 1 A
Sensores, medidores	
Exportación de datos:	MP4 a través de la web integrada
Micrófono:	Sí

Vocero:	Sí
Específico de la cámara	
Resolución de vídeo	1920 x 1080
Campo de visión:	110° horizontal / 70° vertical
Visión nocturna:	En blanco y negro
Audio:	Audio bidireccional
Detección de movimiento:	Análisis de vídeo basado en cámaras
Zonas de cámaras:	Hasta 10 zonas de detección de movimiento/privacidad
Opciones de transmisión:	• Transmisión local • Transmisión en la nube
Protocolos de transmisión:	• WebRTC: visualización en directo entre pares • RTSP: transmisión local a sistemas DVR/NVR compatibles.
Formatos de captura:	• Video • Foto
Modos de grabación:	• Automático - activado por movimiento • Manual - arranque/parada
Destino de la grabación:	• Local • Nube • Local y en la nube
Almacenamiento local:	Tarjeta microSD de hasta 512 GB (no incluida), con formato FAT32.

Duración de la grabación:	• Sin tarjeta microSD: Depende de la red.
	  ◦ 720p: Aproximadamente 20 s en conexiones lentas; más tiempo en conexiones rápidas.
	  ◦ 1080p: Aproximadamente 10 s en conexiones lentas; más tiempo en conexiones rápidas.
	• Con una tarjeta microSD: Limitado por la capacidad de almacenamiento disponible.

Radio	
Wi-Fi	
Protocolo:	802.11 b/g/n
Banda de RF:	• 2401 - 2483MHz • 5150 - 5850megahercio

Potencia máxima de RF:	< 20 dBm
Rango:	Hasta 30 m / 100 pies en interiores y 50 m / 160 pies en exteriores (depende de las condiciones locales).
Bluetooth	
Protocolo:	4.2
Banda de RF:	2400 - 2483,5megahercio
Potencia máxima de RF:	< 20 dBm
Rango:	Hasta 10 m / 33 pies en interiores y 30 m / 100 pies en exteriores (depende de las condiciones locales).
Unidad de microcontrolador	
UPC:	T23N ingénico
Capacidades del firmware	
Horarios:	20
Webhooks (acciones URL):	20 con 5 URL por gancho
Programación de scripts:	Sí
MQTT:	Sí
Cifrado:	Sí

Control inteligente Shelly

- Control inteligente de la cámara Shelly

Componentes y API

- Este dispositivo
- Todos los dispositivos y servicios de Shelly

Cumplimiento

- Declaración de conformidad multilingüe de la UE de Shelly Camera 306 2026-08-28.pdf
- Declaración de cumplimiento de Shelly Camera UK PSTI ACT 306 2026-08-28.pdf
- Declaración de conformidad de Shelly Camera UKCA 306 2026-08-28.pdf

Guía del usuario impresa

- Guía de usuario y seguridad impresa multilingüe de la cámara Shelly.pdf

Suscríbete a nuestro boletín informativo

Introduce tu dirección de correo electrónico

Al marcar esta casilla, doy mi consentimiento para recibir boletines informativos e información de marketing sobre los productos, servicios y campañas conjuntas de Shelly con sus socios por correo electrónico, de acuerdo con la Política de privacidad. Soy consciente de que puedo darme de baja en cualquier momento.

Compañía

Ayuda

Aprender

Información

© Copyright Shelly 2026.